

LTEF – E48

4G/5G 700MHz:n LTE häiriösuodin ulkokäyttöön



TZU 61-48 suodin on tarkoitettu asennettavaksi mastoon ja poistamaan langattoman 4G/5G LTE laajakaistaliikenteen antennivahvistimiin tai digi-TV vastaanottimiin aiheuttamat häiriöt.

Suodattin omaa erittäin voimakkaan suodatuskyvyn: 60-70dB.

Poistaa myös matkapuhelinverkon aiheuttamat häiriöt.

Suotimen päästökaista on E2 – E48.

Tasajänniteen läpäisevä.

Suodin asennetaan ennen vastaanotinta tai ensimmäistä vahvistinastetta.

Ominaisuudet

- Poistaa 4G:n (sekä 800 & 700MHz) sekä 5G ja GSM:n aiheuttamat häiriöt

Tekniset tiedot

- Päästökaista
E2 – E48
- Päästökaistan vaimennus
< 3 dB
- Estokaista
700 – 1000 MhZ
- Estokaistan vaimennus
> 60 dB
- DC läpäisevä
- Liittimet 2*F naaras
- Mitat 100 * 105 * 50 mm