BVS 38-20

1.2GHz D3-vahvistin 204MHZ:in paluusuunnalla



BVS 38-20 on erinomainen ratkaisu 1,2GHz kaapeli-ja antenniverkkojen talovahvistimeksi.
1,2 GHz myötäsuunnan kaistanleveys, aktiivinen paluusuunta 204 MHz asti.
Valmius FOSTRA-F-verkonvalvontaa varten
Ainutlaatuinen Step Spin -teknologia – arvot luettavissa suoraan käyttökytkimestä.
Käyttöönottoon ei tarvita erillisiä lisävarusteita.
DOCSIS 3.1 -yhteensopiva.
Korkean lähtötason Push-Pull-vahvistin.
De-emphasis (jälkikorostus) kytkettävissä päälle tulossa
Vahvistimessa virran osoittava LED merkkilamppu.

Mallit:
BVS 38-20 Paikallisyöttö 200-240VAC
BVS 38-20RP Kaukosyöttömalli 15-18VDC/AC

Ominaisuudet

- ❑ 1218MHz verkkoihin.
- ❑ Suuri lähtötaso
- ❑Sisäänrakennettu paluusuunnan vahvistin

Tekniset tiedot

- ❑Taajuusalue 258 - 1218 MHz
- ❑Paluusuunnan tajuusalue 12-204MHz
- ❑Maksimivahvistus 38 dB
- ❑Tasonsäätö 0-21dB
- ❑Kallistuksen säätö 0-20dB
- ❑ Slope 0-6dB
- ❑Maksimi lähtötaso 111 dBµV 42 kan. CSO/CTB > 60dB
  121 kan. 103dBuV
- ❑Paluusuunnan vahvistus max. 28 dB
- ❑Käyttöjännite
  Paikallissyötettävä 200-240 VAC
  RP-malli 15-18VDC/AC
- ❑ Tehonkulutus 9W
- ❑ Vahvistimen koko
  195 x 120 x 65 mm

RF-Tuote Oy, Joensuunkatu 13, 24100 Salo, FINLAND
tel: +358-2-7366360, fax: +358-2-7366355
e-mail: info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi